

keybell®

KE-3006

SENSOR IR DE ALUMBRADO

SE ACTIVA CON LA APERTURA

Y CIERRE DE PUERTA



DENOMINACIÓN	DATOS TÉCNICOS	
Tensión:	110 - 240 V/AC	
Frecuencia:	50 / 60 Hz	
Corriente nominal:	5A	
Distancia de detección:	5 - 6 cm	
Temperatura de funcionamiento:	-20°C ~ 50°C	
Carga niminal:	Máx. 500W (220 - 240 V/AC)	
	300W (110 - 130 V/AC)	
	200W (220 - 240 V/AC)	
	200W (110 - 130 V/AC)	

