



NU-2906
DRIVER PARA DOWNLIGHT
18W



DENOMINACIÓN	DATOS TÉCNICOS
Potencia:	18W
Tensión/Frecuencia de entrada:	AC 200-240V / 50-60Hz
Tensión/Intensidad de salida:	DC30-42V / 430mA
F.P.:	0.6
Tª de trabajo:	-40~+60°C
Humedad de trabajo:	10-70% RH
Tª de almacenamiento:	-20~+60°C
Vida útil:	30.000h
Normativa:	CE, RoHS

