



NU-2922
DRIVER PARA DOWNLIGHT
REGULABLE 6W



DENOMINACIÓN	DATOS TÉCNICOS
Potencia:	6W
Tensión/Frecuencia de entrada:	AC200-240V / 50-60Hz
Tensión/Intensidad de salida:	DC 18/23 V - 280/330 mA
F.P.:	0.6
Tª de trabajo:	+75°C máx.
Tª de trabajo:	0~+50°C
Vida útil:	40.000h
Normativa:	CE, RoHS

